


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/czf-310-czujnik-zaniku-i-asymetrii-faz-10a-1p-1m-3x400230vn-ac-p-319373.html>



CZF-310 CZUJNIK ZANIKU i ASYMETRII FAZ 10A 1P 1M 3X400/230V+N AC

Cena brutto	82,30 zł
Cena netto	66,91 zł
Numer katalogowy	GR_CZF-310
Kod producenta	008008
Kod EAN	5908312593126
Szerokość	0mm
Liczba styków rozwiernych	0
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	1s
Napięcie pracy dla AC 50 Hz	150V
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	4s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	1s
Wysokość	0mm
Liczba styków zwiernych	0
Znamionowy prąd załączania	10A
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Liczba styków przełącznych	1
Zakres pomiarowy napięcia	140V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	150V
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	4s

Opis produktu

Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO/NC. Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika. Napięcie zasilania 3 x 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK Kontrola kolejności faz NIE Kontrola styków stycznika NIE Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 x NO/NC Separacja styku TAK Asymetria napięciowa zadziałania 55 V Histereza napięciowa 5 V Opóźnienie wyłączenia 4 s Kontrola zasilania 3 x LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25÷+40°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Głębokość: **0mm**