

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/pcz-5214-zegar-sterujacy-1-kanalowy-tygodniowy-nfc-16a-1p-2m-24-264v-acdc-p-323408.html>



PCZ-521.4 ZEGAR STERUJĄCY 1-KANAŁOWY TYGODNIOWY NFC 16A 1P 2M 24-264V AC/DC

Cena brutto	181,40 zł
Cena netto	147,48 zł
Numer katalogowy	GR_PCZ-521.4
Kod producenta	008164
Kod EAN	5902431677446
Szerokość	35mm
Programowanie 60 min.	Tak
Program świąteczny	Nie
Sposób montażu	Szyna DIN
Program cykliczny	Tak
Rodzaj napięcia zasilającego	AC/DC
Liczba styków	1
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC	16A
Zawiera kartę pamięci	Nie
Liczba kanałów	1
Częstotliwość napięcia zasilania od/do	50Hz
Dokładność na dzień	1s
Maks. moc przełączana LED	250W
Program tygodniowy	Tak
Program roczny	Nie
Wysokość	90mm
Programowanie dobowe	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Program impulsowy	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Wyświetlanie podpowiedzi	Nie
Zakres napięcia zasilającego	24V
Zewnętrzne programowanie	Tak
Liczba miejsc pamięci	500
Rodzaj styku	Styk przełączny (NO/NC)



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach	0
---------------------------------------	----------

Autonomia / rezerwa chodu w latach	6
------------------------------------	----------

Program astronomiczny	Nie
-----------------------	------------

Opis produktu

Tygodniowy. Jednokanałowy. Zegar sterujący programowalny służy do sterowania czasowego urządzeniami w układach automatyki domowej lub przemysłowej według indywidualnego programu czasowego ustalonego przez użytkownika. NOWA FUNKCJA W ZEGARZE serii 3 Możliwość bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji zegara sterującego za pośrednictwem telefonu z systemem Android wyposażonego w moduł komunikacji NFC. Typ programowalny tygodniowy Napięcie zasilania 24÷264 V AC/DC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Czas podtrzymania pracy zegara 6 lat Typ baterii 2032 (litowa) Dokładność wskazań zegara 1 s Błąd czasu ±1 s / 24 h Dokładność nastawy czasu programu 1 min. Liczba komórek pamięci programu 500 (250 par ROZKAZÓW WŁ/WYŁ) Czas podtrzymania pracy wyświetlacza brak Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 1,5 W Temperatura pracy -20÷50°C Wymiary 2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20

Głębokość: **65mm**