

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/schneider-electric-sedna-design-elements-lacznik-swiecznikowy-czarny-antracyt-sdd114105-p-320839.html>

Schneider Electric, Sedna Design & Elements, Łącznik świecznikowy, czarny antracyt, SDD114105

Cena brutto	23,14 zł
Cena netto	18,82 zł
Numer katalogowy	GR_SDD114105
Kod producenta	943636
Kod EAN	3606481479907
Napięcie znamionowe	250V
Szerokość osprzętu	73mm
Głębokość osprzętu	37mm
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Podświetlenie	Nie
Kolor	Antracyt
Miejsce na oznaczenie	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Numer RAL (zbliżony)	7021
Wykończenie powierzchni	Matowy
Sposób montażu	Podtynkowy
Prąd znamionowy	10A
Wysokość osprzętu	73mm
Układ połączeń	Inne
Sposób działania	Inne
Liczba dźwigni	2
Zabezpieczenie powierzchni	Inne
Prąd łączeniowy do świetlówek	10AX
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Odporność udarowa	IK02
Stopień ochrony (IP)	IP20
Głębokość wbudowania	24mm

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Opis produktu

Łącznik świecznikowy, czarny antracyt, to osprzęt serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Łącznik świecznikowy ma malowane wykończenie powierzchni w kolorze czarnego antracytu i posiada następujące wymiary: szerokość 73 mm, wysokość 73 mm, głębokość 37 mm, głębokość wystawiania 24 mm. Długość izolacji zdejmowanej z kabla to 13 mm. Łącznik charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 i zakresem mocy wynoszącym 2300 W. Do produkcji łącznika wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie UV. Produkt jest montowany podtynkowo i posiada zaciski śrubowe. Urządzenie może być wykorzystywane jako tradycyjny włącznik 2 niezależnych źródeł światła lub służyć do załączania innych urządzeń o maksymalnym poborze prądu do 10 AX. Łącznik świecznikowy posiada 3 zaciski: 2 zaciski, do których podłączane są odbiorniki, oraz jeden zacisk, do którego podłączone jest zasilanie (L). Uwaga: produkty Sedna Design & Elements nie są kompatybilne z serią Sedna!