

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/wi-r1s1-p-switch-energy-pojedynczy-przekaznik-wi-fi-230v-z-funkcja-monitorowania-parametrow-sieci-p-325089.html>



WI-R1S1-P SWITCH ENERGY POJEDYNCZY PRZekaźNIK WI-FI 230V Z FUNKCJĄ MONITOROWANIA PARAMETRÓW SIECI.

Cena brutto	200,71 zł
Cena netto	163,18 zł
Numer katalogowy	GR_WI-R1S1-P
Kod producenta	933490
Kod EAN	05902431674186
Kolor	Pomarańczowy
Sposób mocowania	Montaż śrubowy
Stopień ochrony (IP)	IP20
Zasilanie	230 V AC
Częstotliwość radiowa	2400MHz
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Materiał	Tworzywo sztuczne
Numer RAL (zbliżony)	2003
Sposób montażu	Podtynkowy
Liczba komend	1
Liczba przekaźników	1

Opis produktu

SWITCH & ENERGY montowany jest w puszcze pod gniazdkiem lub włącznikiem. Pozwala włączyć i monitorować podłączone urządzenie elektryczne - napięcie, prąd, moc, zużycie energii. Za jego pomocą można uruchamiać większość domowych sprzętów. Zamontowany pod włącznikiem światła daje możliwość sterowania pojedynczym obwodem oświetlenia. Współpracuje z wyłącznikami klasycznymi oraz dzwonekowymi. 1-kanalowy przekaźnik 230 V o znamionowej obciążalności 10 A i maksymalnej obciążalności 16 A; Możliwość podłączenia lokalnego przycisku sterującego i ustawienie pełnionej przez niego funkcji; Monitorowanie parametrów sieci: napięcie, prąd, moc (czynna i bierna), energia (czynna i bierna); Sterowanie odbiornikiem za pomocą aplikacji mobilnej i programatorów czasowych; Wbudowany zegar z podtrzymaniem zasilania oraz własna kopia programu pracy. Dzięki temu SWITCH&ENERGY działa poprawnie również bez połączenia z siecią Wi-Fi; Obsługa REST API umożliwia integrację sterownika z innymi systemami automatyki domowej; Wbudowane zabezpieczenie termiczne; Wygodny montaż w puszcze instalacyjnej o średnicy fi 60 mm. Napięcie zasilania 85÷265 V AC Wejście sterujące 85÷265 V AC Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd znamionowy 10 A Maksymalny prąd obciążenia (AC-1) - prąd maksymalny (chwilowy) 16 A Wilgotność (bez kondensacji) poniżej 90% Częstotliwość radia 2,4 GHz Transmisja WI-FI Moc radia (IEEE 802.11n) poniżej 13 dBm Czułość odbiornika -98 dBm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy czuwanie: 1,2 W; praca (włączony przekaźnik): 2 W Temperatura pracy 0÷45°C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszcze podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20