

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/awz-16-automat-zmierzchowy-nt-16a-2-1000lx-230v-ac-ip65-czujnik-swiatloczuly-wew-zaciski-srubowe-p-319384.html>



AWZ-16 AUTOMAT ZMIERZCHOWY NT 16A 2-1000LX 230V AC IP65 CZUJNIK ŚWIATŁOCZUŁY WEW ZACISKI ŚRUBOWE

Cena brutto	75,58 zł
Cena netto	61,45 zł
Numer katalogowy	GR_AWZ
Kod producenta	007987
Kod EAN	5908312591047
Opóźnienie wyłączenia	20s
Szerokość	64mm
Próg jasności załączenia	2lx
Materiał	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)	IP65
Napięcie znamionowe	230V
Maksymalna moc łączeniowa	4000W
Średnica	0mm
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)	16A
Styki	1 styk zwierny (NO)
Opóźnienie załączenia	10s
Kolor	Szary
Próg jasności wyłączenia	2lx
Wysokość	88mm
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Numer RAL (zbliżony)	7035
Sposób montażu	Natynkowy
Zakres temperatur pracy	-25°C
Rodzaj czujnika	Czujnik światła wbudowany
Min. głębokość puszeki montażowej	0mm
Maks. moc przełączana LED	250W



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Opis produktu

Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Hermetyczny. Element światłoczuły wbudowany. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania $-10 \div 10$ % Maksymalny prąd obciążenia AC-16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 x NO Separacja styku NIE Próg zadziałania - regulowany $2 \div 1000$ Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Element światłoczuły wbudowany Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy $-25 \div 50$ °C Wymiary 60×85×35 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP65 - hermetyczny

Głębokość: **37mm**