

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/elektrozaczep-hartte-seria-s-12v-dc-rewersyjny-p-318747.html>

## ELEKTROZACZEP HARTTE SERIA S 12V DC REWERSYJNY



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>77,52 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>63,02 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>GR_S12R</b>       |
| Kod producenta   | <b>865122</b>        |
| Kod EAN          | <b>5903857580044</b> |
| Średnica         | <b>20.5mm</b>        |
| Długość          | <b>75mm</b>          |

### Opis produktu

Symetryczny **rewersyjny** elektrozaczep 12V DC serii S.

Bez wyłącznika.

Termin "rewersyjny" oznacza, że zaczep jest normalnie otwarty (**NO**). Aby pozostawał zamknięty konieczne jest podawanie napięcia. To tzw. bezpieczne działanie - w przypadku awarii zasilania drzwi będą otwarte.

Elektrozaczepy z serii S są najbardziej uniwersalnymi elektrozaczepami. Stosowane są w budynkach prywatnych i publicznych, wykorzystywane w systemach kontroli dostępu w biurach, obiektach komercyjnych, przemysłowych, jak również w budynkach wielomieszkaniowych.

Są niezwykle wytrzymałe (wytrzymałość mechaniczna to aż 3500N), wyprodukowane w pełni z polskich komponentów.

Zbudowane są symetrycznie - doskonale sprawdzają się w drzwiach lewych i prawych różnego typu. Mają zastosowanie w drzwiach drewnianych, stalowych, aluminiowych oraz PVC.

Regulowany zaczep (język) pozwala na lepsze dopasowanie elektrozaczepu do zamka w drzwiach. Zaczep posiada możliwość regulacji w zakresie 4mm.

Wymiary: 75 x 20,5 x 28,5 mm (wysokość x szerokość x głębokość)

- Typ pracy: **NO** (normalnie otwarty)
- Wyłącznik: nie
- Pamięć: nie
- Symetryczna budowa
- Do drzwi lewych i prawych
- Wymiary: 75 x 20,5 x 28,5 mm
- Wytrzymałość mechaniczna: nacisk 3500N (350kg)
- Wytrzymałość mechaniczna: cykle otwierania 200 000
- Zaczep regulowany w zakresie 4mm
- Tolerancja napięcia (V): **DC 10-14**
- Oporność (Ohm): 63
- Pobór prądu DC (mA): 190
- Praca ciągła pod prądem (100%ED): tak

Elektrozaczep nie jest wyposażony w listwę (blachę) montażową - należy ją dokupić oddzielnie, mając na uwadze rodzaj drzwi lub furtki oraz kierunek otwierania. Dostępne są blachy długie lub krótkie, proste lub kątowe. Można zastosować także dużą natynkową obudowę na elektrozaczep.