

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/master-expertcolor-zarowka-led-spot-10850w-g53-12v-przezroczyst-sciemnialna-2700k-600lm-40st-ar111-p-320807.html>

MASTER EXPERTCOLOR ŻARÓWKA LED SPOT 10.8/50W G53 12V PRZEZROCZYST ŚCIEMNIALNA 2700K 600LM 40ST AR111

Cena brutto	81,32 zł
Cena netto	66,12 zł
Numer katalogowy	GR_929003043402
Kod producenta	935713
Kod EAN	8719514333956
Rodzaj napięcia	AC
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0.2331
Temperatura barwowa	2700K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90-100 (klasa 1A)
Współczynnik mocy	0.7
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 20	G
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM4
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1
Skuteczność świetlna	55lm/W
Średnia trwałość znamionowa	40000h
Moc lampy	10.8W
Stopień ochrony (IP)	IP20
Minimalna liczba cykli załączeń	50000
Długość	61mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612	600lm
Światłość	1200cd
Kolor obudowy	Inne
Klasa efektywności energetycznej	G
Średnica	111mm
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła
Strumień świetlny	600lm

Współczynnik harmoniczných (THD)	0.35
Trzonek	G53
Kształt bańki	Reflektor/odbłyśnik
Zużycie energii przez 1000 godzin	11kWh
Kolor	Biały
Typ bańki	AR111
Napięcie znamionowe	12V
Kąt wiązki	40°
Prąd znamionowy	1000mA

Opis produktu

Philips MASTER LEDSpot G53 AR111 10.8W 600lm 40D - 927 Bardzo Ciepła Biel

- Najlepsze renderowanie kolorów
- Ściemnianie
- Zamienne 50W

Jest doskonałym zamiennikiem standardowych lamp halogenowych 50W G53 z kodem koloru 927 Bardzo Ciepła Biel. Lampa ma kształt "Aluminiowego Odbicia" "Aluminium Reflector" (Spot) o średnicy 111mm, a zaślepki lampy są oddalone od siebie o 53 mm. G53 lampy są bezpieczniejsze w wilgotnych pomieszczeniach niż żarówki halogenowe 230 V, ponieważ pracują na 12 V. Zmiana na diody LED przyniesie wiele korzyści!

Możesz oszczędzić do 90% koszty energii i konserwacji dzięki niskiemu zużyciu energii 10.8 W i długiej żywotności 40000 godzin. Tradycyjne G53 żarówki halogenowe trwają tylko 3000 godzin. Te lampy LED nie wytwarzają ciepła emitującego promieniowania UV. Zapobiega to przebarwieniom elementów. Renderowanie kolorów jest bardzo dobre, ponieważ CRI znajduje się między 90-99. Montaż tej żarówki jest bardzo prosty: G53 odciąć starą G53 żarówkę z gniazdka, gdy jest schłodzona. Włożyć nową lampkę do gniazdka.