

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/pca-512-przekaznik-czasowy-awersyjny-10a-1p-24v-acdc-p-318338.html>



PCA-512 PRZekaźnik czasowy awersyjny 10A 1P 24V AC/DC

Cena brutto	104,98 zł
Cena netto	85,35 zł
Numer katalogowy	GR_PCA-512-24V
Kod producenta	088665
Kod EAN	5908312595571
Sposób montażu	Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego	AC/DC
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC	10A
Jednostka drugiego przedziału czasowego	Minuty/godziny
Pierwszy przedział czasowy	0.1
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	650VA
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	500VA
Funkcja	Inne
Liczba styków przełącznych	1
Jednostka pierwszego przedziału czasowego	Sekundy/minuty
Zasada działania	Cyfrowy jednofunkcyjny
Zdolność łączeniowa dla żarówek	1500W
Zdolność łączeniowa dla świetlówek indukcyjnych	650VA
Drugi przedział czasowy	1

Opis produktu

Funkcja: Opóźnione wyłączenie. Przekazniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). Napięcie zasilania 24 V AC/DC Tryb pracy opóźnione wyłączenie Element wykonawczy: przekładnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 x NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20