

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/pcs-516-duo-przekaznik-czasowy-10a-1p-1m-24v-acdc-230v-ac-p-323107.html>



PCS-516 DUO PRZEKAŹNIK CZASOWY 10A 1P 1M 24V AC/DC / 230V AC

Cena brutto	121,78 zł
Cena netto	99,00 zł
Numer katalogowy	GR_PCS-516DUO
Kod producenta	125003
Kod EAN	5908312595496
Funkcja	Wielofunkcyjność
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC/DC
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC	8A
Zasada działania	Analogowy wielofunkcyjny
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	650VA
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	500VA
Sposób montażu	Szyna DIN
Napięcie sterowania 1	230V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC/DC
Jednostka pierwszego przedziału czasowego	Sekundy/minuty
Zdolność łączeniowa dla żarówek	1500W
Zdolność łączeniowa dla świetlówek indukcyjnych	650VA

Opis produktu

10-funkcyjny. Z wejściami START i RESET. Przekazniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp). Napięcie zasilania 230 V AC / 24 V AC/DC Tryb pracy wielofunkcyjny Element wykonawczy przekaznik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 1 x NO/NC Separacja styku TAK Opóźnienie zadziałania 50 ms Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Sygnalizacja stanu styku LED czerwona Czas działania - regulowany 0,1 s ÷ 576 godz. Sygnalizacja zasilania LED zielona Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20