

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/st303-transformator-dzwonkowy-1a-8v-lub-0.67a-12v-p-324519.html>



ST303 TRANSFORMATOR DZWONKOWY 1A/ 8V LUB 0.67A/ 12V

Cena brutto	120,56 zł
Cena netto	98,02 zł
Numer katalogowy	GR_ST303
Kod producenta	059236
Kod EAN	3250615703033
Przełącznik włącz/wyłącz	Nie
Maksymalna moc wyjściowa	8W
Napięcie wtórne 2	12V
Prąd strony wtórnej 1	1A
Szerokość	35mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Maksymalny prąd wyjściowy	1A
Rodzaj transformatora	Typowy transformator dzwonkowy
Napięcie pierwotne	230V
Maksymalna strata mocy	8W
Prąd strony wtórnej 2	0.67A
Wysokość	65mm
Długość	111mm
Napięcie wtórne 1	8V

Opis produktu

Dane techniczne

ukryj wszystkie

Konstrukcja

Montaż: Szyna DIN

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN: tak

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230 V

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui: 4000 V

Napięcie wyjściowe 2: 12 V

Napięcie wyjściowe: 8 / 12 V

Prąd

Natężenie prądu wyjścia 2: 0,67 A

Prąd wyjściowy: 1 A

Moc

Moc wejściowa: 8 VA

Wymiary

Głębokość produktu: 65 mm

Wysokość produktu: 111 mm

Szerokość produktu: 35 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający: 1,2 Nm

Przystosowany do montażu natynkowego: tak

Przystosowany do montażu podtynkowego: nie

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku: 4mm²

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku: 6mm²

Wposażenie

Przełącznik On/Off: nie

Zbabezpieczony przeciwzwarcio: tak

Norma

Norma: EN 61558-2-6

Dyrektywa europejska WEEE: dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony: IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza: -20...35 °C